


Binnen sirene  
Model Naam: Ajax HomeSiren

Twee-weg draadloze sirene


De Ajax HomeSiren is een draadloze binnen sirene met een instelbaar geluidsvolume tot maar liefst 105 dB. De sirene heeft een Indicatie Led en heeft een aansluiting om een externe status led aan te sluiten. In normale omstandigheden gaan de batterijen wel 5 jaar mee. De sirene wordt draadloos verbonden met het Ajax security systeem middels het Jeweller protocol met een effectief draadloos bereik van 2000 mtr. (open veld).

Belangrijk. Deze snel start gids bevat algemene informatie over de StreetSiren. Voor installatie van deze sirene, adviseren wij om ook de meest up to date zijnde handleiding op de Ajax website te lezen: <https://ajax.systems/products/homesiren/>


## Functionele elementen



1. LED indicatie
2. Sirene



3. Bevestigingsplaat



4. QR code
5. Sabotageschakelaar
6. Aansluiting externe Led
7. Aan-/uitschakelaar

Start de sirene op door 3 sec. op de Aan-/uitknop te drukken, (uitschakelen doet u op dezelfde wijze). Als de sirene niet binnen 6 seconden wordt geconnecteerd met de Hub, zal hij ook automatisch uitschakelen.

De sirene wordt draadloos verbonden met de Hub. Om het apparaat draadloos te verbinden volgt u de procedure zoals deze wordt aangegeven in het menu "apparaat toevoegen". Via het menu HomeSiren instellingen in de Ajax Pro applicatie kunnen de specifieke wensen m.b.t. de werking worden ingegeven, zoals het gewenste aantal dB's op 1 mtr. afstand, dit is instelbaar van 81 tot 105dB. De duurtijd van de binnen sirene bij alarm is instelbaar van 3 tot 180 sec. Ook kunt u aangeven of de status LED geactiveerd moet worden voor status en in-/uitschakelen. Als de sirene is voorzien van Firmware 2.03.000 of hoger kunt u kiezen welk specifiek apparaat de sirene kan activeren.

## Locatie keuze

Zorg bij het kiezen van de juiste montage plaats van de Ajax HomeSiren dat de Radio signalen niet gehinderd kunnen worden door obstakels.

### Plaats de sirene niet:

1. Buitenshuis
2. Op een plek waar het alarmsignaal niet opvalt
3. In de nabijheid van metaal of spiegels
4. Op plaatsen met een te hoge luchtvochtigheid (>75%)
5. Op plaatsen waar de temperatuur te hoog of te laag wordt (0°C tot +50°C).
6. In de nabijheid van spanningskabels met een hoog vermogen.


Voor u tot definitieve montage overgaat is het verstandig om eerst gedurende minimaal een minuut een signaal sterkte meting uit te voeren. Zie menu signaal sterkte test in het menu Homesiren instellingen in uw Ajax applicatie. U krijgt dan de benodigde informatie betreffende de communicatie. Zie ook de test indicatie op het toestel zelf. Middels deze controles kunt u zeker zijn van een correcte werking vanaf deze locatie.

## Status indicatie Signaal niveau

|  |  |                         |
|--|--|-------------------------|
| Brand met elke 1.5 sec. een onderbreking |  | Uitstekend signaal      |
| Knippert 5x per sec.                     |  | Goed acceptabel signaal |
| Knippert 2x per sec.                     |  | Slecht signaal          |
| Licht elke 1.5 sec. kort op.             |  | Geen signaal            |

Geadviseerd wordt om de binnen sirene minimaal op 2.5 mtr. hoogte te monteren.

1. Monteer de bevestigingsplaat aan de muur met de bijgeleverde schroeven of schroeven van gelijke kwaliteit.



2. Plaats de detector op de bevestigingsplaat. Draai de sirene met de klok mee op de bevestigingsplaat om hem vast te klikken – de status led zal oplichten ter indicatie dat de sabotage schakelaar werd geactiveerd.

## Complete set

1. Ajax HomeSiren.
2. 2x CR123a (af fabriek geplaatst)
3. Installatie toebehoren (schroeven ed)
4. Snel startgids

## Belangrijke informatie

Dit product mag in alle Europese lidstaten worden toegepast. Het apparaat voldoet aan de essentiële eisen en andere relevante bepalingen conform richtlijn 2014/53/EU. Alle essentiële radio testen zijn uitgevoerd.



LET OP: U LOOPT EEN RISICO VAN EEN EXPLODERENDE BATTERIJ INDIEN U DE BIJGELEVERDE BATTERIJ VOOR EEN ONJUIST TYPE VERVANGT.

**LEVER LEGE BATTERIJEN ALTIJD IN!**

|                                 |                                   |
|---------------------------------|-----------------------------------|
| Type alarmweergave              | Akoestisch                        |
| Sirene volume op 1 mtr. afstand | Instelbaar 81 – 105 dB            |
| Frequentie Piezo signaalgever   | 3.4 ± 0.5 kHz                     |
| Anti-sabotage                   | JA                                |
| Frequentie mHz.                 | 868.0 – 868.6 mHz.                |
| Maximum RF versterking          | Tot 20mW.                         |
| Modulatie                       | FM                                |
| Radio signaal                   | tot max. 2000 mtr. (in open veld) |
| Voeding                         | 2x CR123A, 3V                     |
| Levensduur batterijen           | tot max. 5 jaar                   |
| Externe Led aansluiting         | 3VDC                              |
| Werktemperatuurbereik           | vanaf 0°C tot +50°C               |
| Omgeving vochtigheidsgraad      | tot op 75%                        |
| Afmetingen                      | 75 x 75 x 27 mm.                  |
| Gewicht                         | 96 gr.                            |

## Garantie

Voor de Ajax Systems Inc. apparaten geldt een garantie termijn van 2 jaar na aanschaf. Dit is niet van toepassing op de bijgeleverde batterijen. Mocht een apparaat niet naar behoren functioneren, Waarschuw dan eerst onze support service - in 50% van de gevallen kunnen wij het probleem op afstand verhelpen!

De volledige tekst betreffende onze garantie voorwaarden vind u op onze website: [ajax.systems/warranty](https://ajax.systems/warranty)

[Gebruikersovereenkomst](https://ajax.systems/end-user-agreement)  
[ajax.systems/end-user-agreement](https://ajax.systems/end-user-agreement)

Technical support:  
[support@ajax.systems](mailto:support@ajax.systems)

Manufacturer: Research and Production Enterprise "Ajax" LLC  
Address: Sklyarenko 5, Kyiv, 04073, Ukraine  
By request of Ajax Systems Inc.

[www.ajax.systems](https://www.ajax.systems)

Vertaling: FV 17-10-2018